

## STANDARDdue Drehschalter



### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

### Bauart:

☐ Q

☒ QMI

**Feller-NR:** 7411-3.QMI.SS.OZ.61

**E-NR:** 547 340 100

**EAN:** 7613175275703

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -  
16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last  
max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm  
- Wechselschalter - 3/1 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - Einbautiefe  
62 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                 | 400 V                                |
| <b>Montageart:</b>                   | Unterputz                            |
| <b>Zusammenstellung:</b>             | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| <b>Bedienungsart:</b>                | sonstige                             |
| <b>Halogenfrei:</b>                  | Ja                                   |
| <b>Anschlussart:</b>                 | Schraubklemme                        |
| <b>Beleuchtung:</b>                  | nein                                 |
| <b>Oberflächenschutz:</b>            | unbehandelt                          |
| <b>Bemessungsstrom:</b>              | 16 A                                 |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                | Duroplast                            |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>  | IP20                                 |
| <b>Werkstoff:</b>                    | Kunststoff                           |
| <b>Befestigungsart:</b>              | Schraubbefestigung                   |
| <b>Schaltungsart:</b>                | Wechselschalter                      |
| <b>Anzahl der Betätigungswippen:</b> | 0                                    |
| <b>Tastschalter:</b>                 | Nein                                 |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>             | -                                    |

### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ  
1007FB

#### Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.5000  
189 964 050



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS  
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61  
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100  
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
weiss - 90 x 90 mm...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.020.SS.61  
Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 388 293 100  
Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 - Mit Abdeckplatte -  
Fron...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.020.SS.61  
Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 388 205 100  
Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 - Ohne Abdeckplatte -  
Fro...

## Zerlegung:



| Name / Kategorie                               | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------------------|------------------|
| Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne    | 7411-3.BSM.SS.OZ |
| Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe   | 347 331 700      |
| 60 mm, für Bohrung 58 mm - Wechselschalter ... |                  |



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.020.SS.61  
Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 388 293 100  
Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 - Mit Abdeckplatte -  
Fron...