

Fiche technique: 7411.QX.54.60

STANDARDdue

Interrupteur rotatif



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 7411.QX.54.60

E-NR: 547 201 150

EAN: 7613175276373

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A,
240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max:
200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Hauteur 71 mm -
QX.54 - noir - IP20 - 76 x 76 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bouton rotatif
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur en/hors unipolaire
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit de modification pour cylindre - Kit de	931-7400.UP.SS
	modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, NUP	247 999 990

Fiche technique: 7411.QX.54.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 2 - 3 - Sans pl...

920-7400.Q.A.012.SS.60

388 201 150

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - incolore

7411.BSE

347 101 500



Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - noir...

901.QX.54.60

283 011 150