

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore rotativo

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

 bianco

### Esecuzione:

 Wert nicht verfügbar It

 QMI.A



**Feller-NR:** 7412.Q.A.SS.61

**E-NR:** 218 306 100

**EAN:** 7613175539782

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore rotativo -  
Disinseritore - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Con chiusura di  
sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con  
morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale  
60 mm, per ritaglio 58 mm - Sistema de fissaggio  
SNAPFIX® - Profondità 49 mm  
- Q.A (60) - bianco - IP20

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione** elemento base con piastra di copertura centrale

**tipo di comando:** chiave

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a vite

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** altri

**numero di bascule di azionamento:** 0

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ  
1007FB

#### Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.SS.L  
189 963 040



## Scheda dati: 7412.Q.A.SS.61



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Set di trasformazione 931-7400.35.UP.SS  
246 999 970

### Scomposizione:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza 7412.BAE.SS  
e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Disinseritore - 218 306 790  
0/2 L - DI 0 - 1 - 1+2 - 2 - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.002.SS.61  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 195 100  
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1 - Senza placca di...