

EDIZIOdue colore

Interruttore rotativo



colore:

☒ bianco

Esecuzione:

☒ F

☐ FMI

Feller-NR: 7413-3.FMI.SS.OZ.61

E-NR: 547 232 000

EAN: 7611386826592

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Invertitore - 3/3 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - Profondità 89 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	altri
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	deviatore
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Con telaio di copertura - FMI - bianc...

Feller-Nr / E-NR

920-7400.FMI.020.SS.61
378 418 000

Scheda dati: 7413-3.FMI.SS.OZ.61



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

Scomposizione:



Name / Kategorie

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza,
senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco
frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...

Feller-Nr / E-NR

7413-3.BSM.SS.OZ
347 333 700



Set di copertura - Per pulsante rotativo con
chiusura sicurezza - Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 -
Con telaio di copertura - FMI - bianc...

920-7400.FMI.020.SS.61
378 418 000