

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 7413.QX.54.A.61


E-NR: 217 631 100

EAN: 7613175538358

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ausschalter - 0/3 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 72 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Drehknopf
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / Kategorie

Schliesszylinder-Umbausatz

Feller-Nr / E-NR

931-7400.35.UP.SS

246 999 970

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	
	Drehschalter - Mit Drehgriff - Ausschalter - 0/3	7413.BAE
	L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - SNAPFIX®	217 636 790
	Befestigungssystem - farbneutral	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für	901.QX.54.A.61
	QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung	283 200 100
	STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-7400.Q.A.002.61
	Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - 1 -	388 194 100
	0 - 1 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe...	