

EDIZIOdue colore Combinazione



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 7561/87003.FX.54.2X1.67

E-NR: 283 401 040

EAN: 7611386803883

Combinazione - Verticale - Interruttore doppio serie / presa semplice tipo 13 - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 140 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero totale di prese:	1
numero di prese commutabili:	0
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
direzione di montaggio:	verticale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

920-7561.F.67
378 441 040



Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

920-87003.F.67
378 083 040

Scheda dati: 7561/87003.FX.54.2X1.67


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985-2.FX.54.67
 FX - Per 2 apparecchi - FX.54 - grigio scuro 283 909 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.67
 - FX.54 - grigio scuro 283 907 040

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 2 apparecchi - FX.54	912-2.FX.54 283 921 000



Interruttore doppio - Non illuminato - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard...	7561.F.67 226 118 040
---	--------------------------



Pressemplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - F - grigio scuro	87003.F.67 639 613 040
---	---------------------------



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi - FX.54 - grigio scuro	901-2.FX.54.67 283 907 040
---	-------------------------------