

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir double Non lumineux


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7561.FX.39.65

E-NR: 302 612 030

EAN: 7611386815336

Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Hauteur 44 mm - FX.39 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: non

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: inverseur/inverseur

nombre de boutons à bascule: 1

touche à effleurement: Oui

résistance aux chocs: -

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


- Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 920-7561.F.65
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco... 378 441 030

Fiche technique: 7561.FX.39.65



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.65
 Pour 1 appareil - FX.39 - gris clair 283 900 030



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65
 - gris clair 283 904 030

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39	283 914 000



Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 7561.BSE
 Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour 326 115 000
 schéma 3+3 enlever le connecteur stand...



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65
 - gris clair 283 904 030



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 920-7561.F.65
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco... 378 441 030