

EDIZIOdue colore

Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 7561.FX.54.57

E-NR: 302 613 890

EAN: 7611386600635

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC -
Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Serie,
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/
Schemaverbinder entfernen - Anbauhöhe 59 mm -
FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:

230 V

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Halogenfrei:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Beleuchtung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Schaltungsart:

Wechsel-/Wechselschalter

Anzahl der Betätigungsrippen:

1

Tastschalter:

Ja

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|------------------|
| Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne | 920-7561.F.57 |
| Abdeckrahmen - F - coffee | 378 441 890 |

Datenblatt: 7561.FX.54.57


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.57
Für 1 Apparat - FX.54 - coffee 283 901 890



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Zerlegung:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|------------------|
| Befestigungsbügel - Mit | 912.FX.54 |
| Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54 | 283 915 000 |



Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie, 7561.BSE
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 326 115 000
3+3 Pol/ Schemaverbindner entfernen - BSE -...



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890



Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster 920-7561.F.57
unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne 378 441 890
Abdeckrahmen - F - coffee