

EDIZIOdue colore

Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 7561.FX.54.65
E-NR: 302 613 030
EAN: 7611386815404

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC -
 Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Serie,
 Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/
 Schemaverbinder entfernen - Anbauhöhe 59 mm -
 FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechsel-/Wechselschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster
 unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne
 Abdeckrahmen - F - hellgrau

Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.65
 378 441 030

Datenblatt: 7561.FX.54.65


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.65
 Für 1 Apparat - FX.54 - hellgrau 283 901 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau 901.FX.54.65
 283 905 030

Zerlegung:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 915 000
 FX.54



Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie, 7561.BSE
 Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 326 115 000
 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - BSE -...



Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster 920-7561.F.65
 unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne 378 441 030
 Abdeckrahmen - F - hellgrau



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau 901.FX.54.65
 283 905 030