

Scheda dati: 7563/87003.FX.54.2X1.60

EDIZI Due colore

Combinazione



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 7563/87003.FX.54.2X1.60

E-NR: 283 400 950

EAN: 7611386804910

Combinazione - Verticale - Pulsante spento/invertitore
3/1 L - Presa semplice tipo 13 - Altezza 59 mm - FX.54 -
nero - IP20 - 140 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogenii:	Si
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero totale di prese:	1
numero di prese commutabili:	0
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con viti
direzione di montaggio:	verticale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - nero

920-7560.F.60

378 431 950



Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - Senza telaio di copertura - F - nero

920-87003.F.60

378 083 950

Scheda dati: 7563/87003.FX.54.2X1.60


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985-2.FX.54.60
FX - Per 2 apparecchi - FX.54 - nero 283 909 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.60
- FX.54 - nero 283 907 950

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 2 apparecchi - FX.54	912-2.FX.54 283 921 000



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore 7563.F.60
- 3/1 L - F - nero 226 318 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.60
- FX.54 - nero 283 907 950



Presa semplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N 87003.F.60
+ PE - Con morsetti a innesto - F - nero 639 613 950