

Scheda dati: 7563/87003.FX.54.2X1.60

EDIZIOdue colore

Combinazione



colore:

crema coffee nero

bianco grigio chiaro grigio scuro

Esecuzione:

FMI FX.54

Feller-NR: 7563/87003.FX.54.2X1.60

E-NR: 283 400 950 **EAN:** 7611386804910

Combinazione - Verticale - Pulsante spento/invertitore 3/1 L - Presa semplice tipo 13 - Altezza 59 mm - FX.54 - nero - IP20 - 140 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero totale di prese:	1
numero di prese commutabili:	0
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
direzione di montaggio:	verticale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7560.F.60 illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di 378 431 950

copertura - F - nero



Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - 920-87003.F.60 Senza telaio di copertura - F - nero 378 083 950



Scheda dati: 7563/87003.FX.54.2X1.60



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985-2.FX.54.60 FX - Per 2 apparecchi - FX.54 - nero 283 909 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.60 - FX.54 - nero 283 907 950

Scomposizione:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912-2.FX.54

2 apparecchi - FX.54 283 921 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.60 - FX.54 - nero 283 907 950



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore 7563.F.60 - 3/1 L - F - nero 226 318 950



Presa semplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N 87003.F.60 + PE - Con morsetti a innesto - F - nero 639 613 950