

EDIZIOdue colore

Pulsante/interruttore Non illuminato



colore:

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7563.AR63.FX.39.35

E-NR: 302 645 010

EAN: 7611386657936

Pulsante/interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC -
Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura + invertitore
- 3/1 L - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74
mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	2
interruttore a tasto:	Sì
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - crema	920-7561.F.35 378 441 010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Scheda dati: 7563.AR63.FX.39.35


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.35
 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35
 apparecchio - FX - crema 283 904 010

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Pulsante/interruttore - Non illuminato -	7563.AR63.BSE
Chiusura-apertura + invertitore - 3/1 L - BSE -	326 355 000
incolore	



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
 1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35
 apparecchio - FX - crema 283 904 010



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7561.F.35
 illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di 378 441 010
 copertura - F - crema