

EDIZIOdue colore

Contact à poussoir/interrupteur à poussoir Non lumineux



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7563.AR63.FX.39.61

E-NR: 302 645 000

EAN: 7611386839226

Contact à poussoir/interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture + inverseur - 3/1 L - Hauteur 44 mm - FX.39 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	autre
nombre de boutons à bascule:	2
touche à effleurement:	Oui
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

920-7561.F.61
378 441 000

Fiche technique: 7563.AR63.FX.39.61


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.61
 Pour 1 appareil - FX.39 - blanc 283 900 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61
 - blanc 283 904 000

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Contact à poussoir/interrupteur à poussoir - Non lumineux - Fermeture-ouverture + inverseur - 3/1 L - BSE - incolore	7563.AR63.BSE 326 355 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 920-7561.F.61
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco... 378 441 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61
 - blanc 283 904 000