

Fiche technique: 7563.AR63.FX.39.61

EDIZIOdue colore

Contact à poussoir/interrupteur à poussoir Non lumineux

couleur:		
crema	coffee	noir
blanc	gris clair	gris fonce
Assortiment:		
F	☐ FMI	FX.39
FX.54		

Feller-NR: 7563.AR63.FX.39.61

E-NR: 302 645 000 **EAN:** 7611386839226

Contact à poussoir/interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture + inverseur - 3/1 L - Hauteur 44 mm - FX.39 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:		230 V
mode de montage:		apparent
assemblage:	élément de base	avec boîtier complet
type de commande:		bascule/touche
sans halogène:		Oui
mode de raccordement:		borne à fiches
éclairage:		non
protection superficielle:		non-traité
courant assigné:		16 A
qualité du matériau:	mati	ère thermoplastique
approprié pour indice	: IP20	
matériau:		matière synthétique
type de fixation:		fixation à vis
type de couplage:		autre
nombre de boutons à bascule:		2
touche à effleurement:		Oui
résistance aux chocs:		-

Accessoires:

Name / Kategorie Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7561.F.61 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 441 000 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

by Schneider Electric

Fiche technique: 7563.AR63.FX.39.61



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.61 Pour 1 appareil - FX.39 - blanc 283 900 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61 - blanc 283 904 000

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Contact à poussoir/interrupteur à poussoir - Non 7563.AR63.BSE lumineux - Fermeture-ouverture + inverseur - 326 355 000 3/1 L - BSE - incolore



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7561.F.61 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 441 000 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61 - blanc 283 904 000