

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante Illuminato Con lente laterale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

☐ bianco


Esecuzione:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

Feller-NR: 7563.ARK.GX.54.A.61.34

E-NR: 219 451 000

EAN: 7613175563350

EDIZIO.liv - Pulsante - Illuminato - Con lente laterale -
16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto -
Chiusura-apertura - 1 L - Con LED giallo 1,0 mA -
Illuminazione d'orientamento o di controllo - Sistema de
fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - GX.54.A -
bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto singolo

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP) IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 1

con illuminazione: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante
- Senza LED

630.BZ
209 878 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante
- Con LED rosso 1,0 mA

640.BZ.230V.LED.40
209 983 000

Scheda dati: 7563.ARK.GX.54.A.61.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Scheda dati: 7563.ARK.GX.54.A.61.34

 Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40
Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000
rosso

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.10
- Con LED bianco 1,0 mA 209 980 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.70
- Con LED blu 1,0 mA 209 987 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.30
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 952 000
230 V giallo, 1,0 mA

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.70
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 957 000
230 V blu, 1,0 mA

Scomposizione:

 **Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**
Pulsante - Illuminato - Chiusura-apertura - 1 L 7563.ARK.BAE.34
- Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione 219 536 790
d'orientamento o di controllo - Sistema ...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

 EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.61
bianco 283 200 000

Scheda dati: 7563.ARK.GX.54.A.61.34



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per interruttore e 920-7560.G.A.SL.61
pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente 388 376 000
laterale - Senza telaio di cope...