

EDIZIOdue colore

Druckschalter Unbeleuchtet

**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau
Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54
Feller-NR: 7563.FX.39.67**E-NR:** 302 651 040**EAN:** 7611386817729

Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit
Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Aus/Wechsel -
3/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf -
Anbauhöhe 44 mm - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung: 230 V**Montageart:** Aufputz**Zusammenstellung:** Basiselement mit Komplettgehäuse**Bedienungsart:** Wippe/Taste**Halogenfrei:** Ja**Anschlussart:** Steckklemme**Beleuchtung:** nein**Oberflächenschutz:** unbehandelt**Bemessungsstrom:** 16 A**Werkstoffgüte:** Thermoplast**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Schraubbefestigung**Schaltungsart:** Wechselschalter**Anzahl der Betätigungswippen:** 1**Tastschalter:** Ja**Schlagfestigkeit:** -**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster
unbeleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Ohne
Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

920-7560.F.67
378 431 040



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.67
Für 1 Apparat - FX.39 - dunkelgrau 283 900 040



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67
dunkelgrau 283 904 040

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



Druckschalter - Unbeleuchtet - Aus/Wechsel - 3/1 L - BSE - farbneutral	7563.BSE 326 315 000
------------------------------------------------------------------------	-------------------------



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - dunkelgrau	901.FX.39.67 283 904 040
---------------------------------------------------------	-----------------------------



Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau	920-7560.F.67 378 431 040
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------