

Scheda dati: 7563.FX.54.60

# **EDIZIOdue** colore

# Interruttore Non illuminato



Feller-NR: 7563.FX.54.60 E-NR: 302 652 950 EAN: 7611386817842

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - nero - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V modo di montaggio: apparente composizione: elemento base con alloggiamento completo tipo di comando: bascula/tasto senza alogeni: Sì tipo di collegamento: morsetto a innesto illuminazione: no protezione della superfice: non trattato corrente nominale: 16 A qualità del materiale: materiale termoplastico adatto per grado di protezione (IP): IP20 materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: deviatore numero di bascule di azionamento: 1 interruttore a tasto: Sì resistenza agli urti:

#### Accessorio:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7560.F.60 illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di 378 431 950

copertura - F - nero



Scheda dati: 7563.FX.54.60




Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.60 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero 283 901 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60 283 905 950






Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore 7563.BSE - 3/1 L - BSE - incolore 326 315 000



copertura - F - nero

378 431 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60 283 905 950