

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Non lumineux



couleur:

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

F

FMI

FX.39

FX.54

Feller-NR: 7563.FX.54.61

E-NR: 302 652 000

EAN: 7611386839424

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC
 - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -
 Inverseur - 3/1 L - Illuminable avec LED et
 bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - blanc -
 IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur va et vient
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Oui
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...

920-7560.F.61
378 431 000

Fiche technique: 7563.FX.54.61


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.61
 Pour 1 appareil - FX.54 - blanc 283 901 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc 901.FX.54.61
 283 905 000

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 7563.BSE
 Inverseur - 3/1 L - BSE - incolore 326 315 000



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7560.F.61
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 431 000
 Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc 901.FX.54.61
 283 905 000