

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

**couleur:** noir blanc**Assortiment:** QMI.A Q.A QX.54.A**Feller-NR:** 7563.KS.QMI.A.L.60.34**E-NR:** 219 550 150**EAN:** 7613175562544

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur à poussoir -
Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC -
Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
Inverseur - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage
d'orientation ou de contrôle - Système de fixation
SNAPFIX® - Profondeur 26 mm - QMI.A - noir - IP20 -
90 x 90 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	élément de base avec plaque de recouvrement
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	oui
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur va et vient
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000

	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Systèm...	7563.KS.BAM.34 219 553 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec lentille frontale ...	920-7560.QMI.A.FL.60 388 378 150

Fiche technique: 7563.KS.QMI.A.L.60.34

