

Sistema di fissaggio a baionetta

Interruttore Illuminato

**colore:** incolore**Esecuzione:** BSE BSM**Feller-NR:** 7563.LS.BSM.74**E-NR:** 327 337 000**EAN:** 7613175175430

Interruttore - Illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED blu 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Profondità 27 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	sì
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	deviatore
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:**Name / Kategorie**

Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA

Feller-Nr / E-NR

688.230V.LED.10
209 950 000

Scheda dati: 7563.LS.BSM.74

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

Scheda dati: 7563.LS.BSM.74

	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000 rosso
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000 verde

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 163 000	
	Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 7563.LS.BSE.74 3/1 L - Con LED blu 1,0 mA - Illuminazione 327 335 000 d'orientamento - BSE - incolore	

Scheda dati: 7563.LS.BSM.74

