

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore Non illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

☐ nero

☐ bianco

Esecuzione:

☐ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A



Feller-NR: 7563.Q.A.61

E-NR: 219 076 100

EAN: 7613175483801

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 26 mm - Q.A (53) - bianco - IP20

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: deviatore

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: Sì

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante
- Senza LED

630.BZ
209 878 000

Scheda dati: 7563.Q.A.61

	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.40 - Con LED rosso 1,0 mA 209 983 000	
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000 rosso	
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.40 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 953 000 230 V rosso, 1,0 mA	
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000 verde	
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80 - Con LED verde 1,0 mA 209 985 000	
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000 230 V bianco, 1,0 mA	
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.70 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 957 000 230 V blu, 1,0 mA	

Scheda dati: 7563.Q.A.61

	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolore	7563.BAE 219 076 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza placca di copertura -...	920-7560.Q.A.61 388 374 100

Scheda dati: 7563.Q.A.61

