

## EDIZIOdue colore

### Interruttore per luce e ventilatore Illuminato



#### colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

#### Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

☐ FX.54

**Feller-NR:** 756363.KS.FX.54.61.34

**E-NR:** 302 644 000

**EAN:** 7613175199047

Interruttore per luce e ventilatore - Illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Deviatore/deviatore - 3/3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione di controllo per ventilatore - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

**tensione nominale:** 230 V

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**tipo di comando:** bascula/tasto

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a innesto

**illuminazione:** sì

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** deviatore

**numero di bascule di azionamento:** 2

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per pulsante luce e ventilatore 920-756363.F.FL.61  
 - Con 2 pulsanti - Con lente frontale - Senza 378 403 000  
 telaio di copertura - F - bianc...

**Scheda dati: 756363.KS.FX.54.61.34**

|                                                                                     |                                                                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED                                                    | 630.BZ<br>209 878 000             |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA                                         | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA                                           | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |

## Scheda dati: 756363.KS.FX.54.61.34



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80  
- Con LED verde 1,0 mA 209 985 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40  
Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000  
rosso



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80  
Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000  
verde



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.61  
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 283 901 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
283 905 000

## Scheda dati: 756363.KS.FX.54.61.34

### Scomposizione:

|                                                                                   | Name / Kategorie                                                                                                                      | Feller-Nr / E-NR                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54                                                                | 912.FX.54<br>283 915 000          |
|   | Interruttore per luce e ventilatore - Illuminato - Deviatore/deviatore - 3/3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione di contro... | 756363.KS.BSE.34<br>328 425 000   |
|   | Set di copertura - Per pulsante luce e ventilatore - Con 2 pulsanti - Con lente frontale - Senza telaio di copertura - F - bianc...   | 920-756363.F.FL.61<br>378 403 000 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco                                                                                          | 901.FX.54.61<br>283 905 000       |