

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Non lumineux



couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

☐ FX.54

Feller-NR: 7566.FX.39.35

E-NR: 302 662 010

EAN: 7611386658193

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC
 - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -
 Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et
 bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 44 mm - crema -
 IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: non

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: permutateur

nombre de boutons à bascule: 1

touche à effleurement: Oui

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux -
 Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...

920-7560.F.35
 378 431 010

Fiche technique: 7566.FX.39.35



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.35
Pour 1 appareil - FX.39 - crema 283 900 010



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
- crema 283 904 010

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur à poussoir - Non lumineux -	7566.BSE
Permutateur - 6/1 L - BSE - incolore	326 605 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7560.F.35
poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 431 010
Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
- crema 283 904 010