

## EDIZIOdue colore

## Interrupteur à poussoir Non lumineux



## couleur:

■ crema

■ coffee

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

## Assortiment:

■ F

■ FMI

■ FX.39

■ FX.54

Feller-NR: 7566.FX.39.60

E-NR: 302 662 950

EAN: 7611386818429

Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC  
 - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -  
 Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et  
 bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 44 mm - noir -  
 IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	permutateur
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Oui
résistance aux chocs:	-

## Accessoires:



## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à  
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux -  
 Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...

920-7560.F.60  
 378 431 950

## Fiche technique: 7566.FX.39.60



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.60  
 Pour 1 appareil - FX.39 - noir 283 900 950



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.60  
 - noir 283 904 950

### Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur à poussoir - Non lumineux -	7566.BSE
Permutateur - 6/1 L - BSE - incolore	326 605 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39  
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7560.F.60  
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 378 431 950  
 Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.60  
 - noir 283 904 950