

Scheda dati: 7566.FX.39.67

## **EDIZIOdue** colore

# Interruttore Non illuminato



colore:
crema coffee nero
bianco grigio chiaro grigio scuro

Esecuzione:
F FMI FX.39

FX.54

**Feller-NR:** 7566.FX.39.67 **E-NR:** 302 662 040 **EAN:** 7611386818443

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 44 mm - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V modo di montaggio: apparente composizione: elemento base con alloggiamento completo tipo di comando: bascula/tasto senza alogeni: Sì tipo di collegamento: morsetto a innesto illuminazione: no protezione della superfice: non trattato corrente nominale: 16 A qualità del materiale: materiale termoplastico adatto per grado di protezione (IP): IP20 materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: interruttore incrociato numero di bascule di azionamento: 1 interruttore a tasto: Sì resistenza agli urti:

#### Accessorio:

### Name / Kategorie

### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7560.F.67 illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di 378 431 040

copertura - F - grigio scuro



Scheda dati: 7566.FX.39.67



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.67 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro 283 900 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040

Feller-Nr / E-NR

7566.BSE

326 605 000

### Scomposizione:

Name / Kategorie

Interruttore - Non illuminato - Permutatore - 6/1 L - BSE - incolore

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39 1 apparecchio - FX.39 283 914 000

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7560.F.67 illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di 378 431 040

copertura - F - grigio scuro

Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040