

Scheda dati: 7566.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Interruttore Non illuminato

_		_
L		

colore:			
crema	coffee	nero	
bianco	grigio chiaro	grigio scuro	
Esecuzione:	☐ FMI	FX.39	
FX.54			

Feller-NR: 7566.FX.54.61 **E-NR**: 302 663 000 **EAN**: 7611386839509

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

230 V tensione nominale: modo di montaggio: apparente composizione: elemento base con alloggiamento completo tipo di comando: bascula/tasto senza alogeni: Sì tipo di collegamento: morsetto a innesto illuminazione: no protezione della superfice: non trattato corrente nominale: 16 A qualità del materiale: materiale termoplastico adatto per grado di protezione (IP): IP20 materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: interruttore incrociato numero di bascule di azionamento: 1 interruttore a tasto: Sì resistenza agli urti:

Accessorio:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7560.F.61 illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di 378 431 000 copertura - F - bianco



Scheda dati: 7566.FX.54.61



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.61 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 283 901 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61 283 905 000

Scomposizione:

Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000

Interruttore - Non illuminato - Permutatore -7566.BSE 6/1 L - BSE - incolore 326 605 000

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non 920-7560.F.61 illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di

378 431 000

copertura - F - bianco

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61

283 905 000