

EDIZI Due colore

Interruttore Non illuminato

**colore:** crema coffee nero bianco grigio chiaro grigio scuro**Esecuzione:** F FMI FX.39 FX.54**Feller-NR:** 7566.FX.54.65**E-NR:** 302 663 030**EAN:** 7611386818573

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -
 Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - grigio chiaro -
 IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V**modo di montaggio:** apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**tipo di comando:** bascula/tasto**senza alogenii:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a innesto**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** interruttore incrociato**numero di bascule di azionamento:** 1**interruttore a tasto:** Sì**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

Scheda dati: 7566.FX.54.65


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.65
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro 283 901 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
 283 905 030

Scomposizione:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
 1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Interruttore - Non illuminato - Permutatore - 7566.BSE
 6/1 L - BSE - incolore 326 605 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
 283 905 030



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro 920-7560.F.65
 378 431 030