

## Sistema de fissaggio SNAPFIX®

### Interruttore Illuminato

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz


#### colore:

 incolore

#### Esecuzione:

 BAE

 BAM



**Feller-NR:** 7569.KS.BAM.74

**E-NR:** 219 353 790

**EAN:** 7613175487205

Interruttore - Illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED blu 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 26 mm - BAM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| tensione nominale:                   | 230 V               |
| modo di montaggio:                   | incastrato          |
| composizione:                        | elemento base       |
| tipo di comando:                     | bascula/tasto       |
| senza alogeni:                       | Sì                  |
| tipo di collegamento:                | morsetto a innesto  |
| illuminazione:                       | sì                  |
| protezione della superficie:         | non trattato        |
| corrente nominale:                   | 16 A                |
| qualità del materiale:               | Duroplast           |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20                |
| materiale:                           | materiale sintetico |
| tipo di fissaggio:                   | fissaggio a vite    |
| tipo di circuito:                    | deviatore           |
| numero di bascule di azionamento:    | 1                   |
| interruttore a tasto:                | No                  |
| resistenza agli urti:                | -                   |

#### Accessorio:

|                                                                                     | Name / Kategorie                                                                                                  | Feller-Nr / E-NR               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000 |

## Scheda dati: 7569.KS.BAM.74

|                                                                                    |                                                                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED                                                    | 630.BZ<br>209 878 000             |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA                                         | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA                                           | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED verde 1,0 mA                                         | 640.BZ.230V.LED.80<br>209 985 000 |

## Scheda dati: 7569.KS.BAM.74

|                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900   |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900   |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900   |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900   |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900   |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -<br>Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso -<br>rosso                                       | 688.12-48V.LED.40<br>209 933 000 |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -<br>Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde -<br>verde                                       | 688.12-48V.LED.80<br>209 935 000 |

### Scomposizione:

|                                                                                     | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio<br>SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm                                                               | 2711-EA<br>376 000 110        |
|  | Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore -<br>3/2 L - Con LED blu 1,0 mA - Illuminazione<br>d'orientamento o di controllo - Sist... | 7569.KS.BAE.74<br>219 356 790 |

Scheda dati: 7569.KS.BAM.74

