

EDIZIOdue colore

Pulsante per tapparelle 1 canale



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 7592.A.FX.54.60

E-NR: 236 610 950

EAN: 7611386002637

Pulsante per tapparelle 1 canale - 10 A, 250 V AC - Con tasto doppio - Con morsetti a innesto - Tempo minimo di commutazione (SU/GIU) <500 ms possibile - Altezza 59 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto unipolare

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 10 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

finitura della superficie: opaco

a comando elettronico: No

adatto per grado di protezione (IP) IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

numero di tasti: 2

a comando meccanico: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con tasto doppio - Senza telaio di copertura - F - nero

920-7592.F.60
378 493 950



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero

985.FX.54.60
283 901 950

Scheda dati: 7592.A.FX.54.60


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Pulsante per tapparelle 1 canale - 10 A, 250 V AC - Con tasto doppio - BSE - incolore	7592.A.BSE 546 616 790
---	---------------------------



Set di copertura - Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con tasto doppio - Senza telaio di copertura - F - nero	920-7592.F.60 378 493 950
---	------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
--	-----------------------------