

## STANDARDdue Storentaster 1-Kanal



### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

### Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

**Feller-NR:** 7592.A.Q.60

**E-NR:** 546 016 150

**EAN:** 7613175276519

Storentaster 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - Einbautiefe 26 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

**Nennspannung:** 250 V

**Montageart:** Unterputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

**Ausführung:** Taster 1-polig

**Halogenfrei:** Ja

**Bemessungsstrom:** 10 A

**Werkstoffgüte:** Duroplast

**Ausführung der Oberfläche:** glänzend

**Elektronisch bedienbar:** Nein

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Klemmbefestigung

**Anzahl der Tasten:** 2

**Mechanisch bedienbar:** Ja

### Zubehör:



#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit 2 Tasten - schwarz...

#### Feller-Nr / E-NR

920-7592.QMI.A.60  
388 385 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...

2911.QMI.A.60  
334 070 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.Q.A.60  
Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte 388 384 150  
- Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
Q...

**Zerlegung:**



| Name / Kategorie                              | Feller-Nr / E-NR |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Storentaster 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 | 7592.A.BSE       |
| Tasten - BSE - farbneutral                    | 546 616 790      |



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.Q.A.60  
Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte 388 384 150  
- Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
Q...