

EDIZIO due colore

Interruttore per tapparelle 1 canale



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 7592.AV.FX.54.61

E-NR: 236 510 000

EAN: 7611386002439

Interruttore per tapparelle 1 canale - 10 A, 250 V AC -
Con tasto doppio - Con morsetti a innesto - Tempo
minimo di commutazione (SU/GIU) <500 ms possibile -
Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: interruttore unipolare

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 10 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

finitura della superficie: opaco

a comando elettronico: No

adatto per grado di protezione (IP) IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

numero di tasti: 2

a comando meccanico: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante per
tapparelle - Con tasto doppio - Senza telaio di
copertura - F - bianco

920-7592.F.61
378 493 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61
283 901 000

Scheda dati: 7592.AV.FX.54.61


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Interruttore per tapparelle 1 canale - 10 A, 250 V AC - Con tasto doppio - BSE - incolore 7592.AV.BSE
546 516 790



Set di copertura - Per interruttore e pulsante per
tapparelle - Con tasto doppio - Senza telaio di
copertura - F - bianco 920-7592.F.61
378 493 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000