

EDIZIOdue colore

Interruttore per tapparelle 1 canale



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 7592.AV.FX.54.65

E-NR: 236 510 030

EAN: 7611386002477

Interruttore per tapparelle 1 canale - 10 A, 250 V AC -
 Con tasto doppio - Con morsetti a innesto - Tempo
 minimo di commutazione (SU/GIU) <500 ms possibile -
 Altezza 59 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74
 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
versione:	interruttore unipolare
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	10 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
finitura della superficie:	opaco
a comando elettronico:	No
adatto per grado di protezione (IP)	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
numero di tasti:	2
a comando meccanico:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per interruttore e pulsante per
 tapparelle - Con tasto doppio - Senza telaio di
 copertura - F - grigio chiaro

920-7592.F.65
 378 493 030



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro

985.FX.54.65
 283 901 030

Scheda dati: 7592.AV.FX.54.65


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
283 905 030

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Interruttore per tapparelle 1 canale - 10 A, 250 V AC - Con tasto doppio - BSE - incolore 7592.AV.BSE
546 516 790



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
283 905 030



Set di copertura - Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con tasto doppio - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro 920-7592.F.65
378 493 030