

Fiche technique: 7592.AV.FX.54.67

EDIZIOdue colore

Interrupteur pour stores 1 canal





Feller-NR: 7592.AV.FX.54.67

E-NR: 236 510 040 **EAN:** 7611386002484

Interrupteur pour stores 1 canal - 10 A, 250 V AC - Avec 2 touches - Avec bornes enfichables - Temps d'inversion minimum (MONT/DESC) <500 ms possible - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

| tension nominale: | 250 V |
|--|--------------------------------------|
| mode de montage: | apparent |
| assemblage: | élément de base avec boîtier complet |
| version: | commutateur unipolaire |
| sans halogène: | Oui |
| courant assigné: | 10 A |
| qualité du matériau: | matière thermoplastique |
| finition de la surface: | mat |
| maniement électroniqu | ue: Non |
| approprié pour indice de protection (I | |
| matériau: | matière synthétique |
| type de fixation: | fixation avec vis |
| nombre de touches: | 2 |
| maniement mécanique | e: Oui |
| | |

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteur et contact pour stores - Avec 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé

Feller-Nr / E-NR

920-7592.F.67 378 493 040



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.67 Pour 1 appareil - FX.54 - gris foncé 283 901 040



Fiche technique: 7592.AV.FX.54.67



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé

901.FX.54.67 283 905 040

Décomposition:

Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Interrupteur pour stores 1 canal - 10 A, 250 V AC - Avec 2 touches - BSE - incolore

7592.AV.BSE 546 516 790



Set de recouvrement - Pour interrupteur et contact pour stores - Avec 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé

920-7592.F.67 378 493 040



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé

901.FX.54.67 283 905 040