

EDIZIOdue colore

Presa semplice tipo 13 Illuminato



colore:

 bianco

Esecuzione:

 F

 FMI

Feller-NR: 87003.FMI.61.84

E-NR: 649 114 000

EAN: 7611386916033

Presa semplice tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Profondità 41 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	Sì
con illuminazione di orientamento:	Sì
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 -	920-87003.FMI.FL.61
	Con lente frontale - Con telaio di copertura - FMI - bianco	378 494 000
	Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 -	920-87003.F.FL.61
	Con lente frontale - Senza telaio di copertura - F - bianco	378 497 000
	Aggiunta illuminazione per presa semplice -	634-1.BZ
	Senza LED	209 961 000
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con	644-1.BZ.230V.LED.10
	LED bianco 1,0 mA	209 950 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con	644-1.BZ.230V.LED.30
	LED giallo 1,0 mA	209 952 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con	644-1.BZ.230V.LED.40
	LED rosso 1,0 mA	209 953 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con	644-1.BZ.230V.LED.70
	LED blu 1,0 mA	209 957 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con	644-1.BZ.230V.LED.80
	LED verde 1,0 mA	209 955 100
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e	688.230V.LED.10
	pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e	688.230V.LED.30
	pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	209 952 000

Scheda dati: 87003.FMI.61.84

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	689.230V.LED.10 209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - bianco	2911.FMI.61 334 911 000

Scomposizione:



Name / Kategorie

Pressemplice tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250
V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto -
Con LED verde 1,0 mA - BSM - incolor...

Feller-Nr / E-NR

87003.BSM.84
649 914 000



Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 -
Con lente frontale - Con telaio di copertura -
FMI - bianco

920-87003.FMI.FL.61
378 494 000