

Scheda dati: 87003.FX.54.57

## EDIZIOdue colore

Presa semplice tipo 13



**colore:**

- |   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> arancione | <input type="checkbox"/> coffee        |
| <input type="checkbox"/> nero             | <input type="checkbox"/> bianco    | <input type="checkbox"/> grigio chiaro |
| <input type="checkbox"/> grigio scuro     |                                    |  |

**Esecuzione:**

- |                                       |                              |                                |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 87003.FX.54.57

E-NR: 609 101 890

EAN: 7611386827896

Presa semplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -  
Con morsetti a innesto - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee  
- IP20 - 74 x 74 mm

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementata:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	IK00

## Scheda dati: 87003.FX.54.57

### Accessorio:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87003.F.57 378 083 890
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee	985.FX.54.57 283 901 890
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890

### Scomposizione:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Presa semplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - BSE - incolore	87003.BSE 633 052 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
	Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87003.F.57 378 083 890