

Scheda dati: 87023.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Pressemplice tipo 23



colore:

- crema
- arancione
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 87023.FX.54.60

E-NR: 609 600 950

EAN: 7611386785806

Pressemplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
Con morsetti a innesto - Altezza 54 mm - FX.54 - nero -
IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 87023.FX.54.60



Set di copertura - Per presa tipo 23 - Senza
telaio di copertura - F - nero

920-87023.F.60
378 087 950

Scheda dati: 87023.FX.54.60


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.60
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero 283 901 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
 283 905 950

Scomposizione:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
 1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Pressemplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N 87023.BSE
 + PE - Con morsetti a innesto - BSE - incolore 633 653 000



Set di copertura - Per presa tipo 23 - Senza 920-87023.F.60
 telaio di copertura - F - nero 378 087 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
 283 905 950