



## EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato



### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87061.F.35

**E-NR:** 755 641 010

**EAN:** 7611386657257

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Profondità 40 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

**tensione nominale:** 250 V

**modo di montaggio:** incastrato

**senza alogeni:** Sì

**corrente nominale:** 10 A

**numero di prese:** 1

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**tipo di interruttore:** interruttore seriale

**tipo di presa:** norma svizzera tipo 13

**direzione di montaggio:** orizzontale

**con illuminazione:** No

**corrente nominale presa:** 10 A

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.35

13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura 378 472 010

- F - crema

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Piccola combinazione - Non illuminato - Con  
interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V  
AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...

87061.BSE

655 541 000



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo  
13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura  
- F - crema

920-87061.F.35

378 472 010