







Scheda dati: 87061.F.57

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  coffee |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|---|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|---|---|

Feller-NR: 87061.F.57
E-NR: 755 641 890
EAN: 7611386561912

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Profondità 40 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	10 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	interruttore seriale
tipo di presa:	norma svizzera tipo 13
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-87061.F.57 378 472 890

Scomposizione:



Name / Kategorie

Piccola combinazione - Non illuminato - Con
interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V
AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...

Feller-Nr / E-NR

87061.BSE
655 541 000



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo
13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura
- F - coffee

920-87061.F.57
378 472 890