

Datenblatt: 87061.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Kleinkombination Unbeleuchtet





Feller-NR: 87061.FX.54.35 **E-NR**: 609 051 010 **EAN**: 7611386657295

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A,
250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last
max: 100 W - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für
Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

250 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Halogenfrei: Ja Bemessungsstrom: 10 A Anzahl der Steckdosen: Thermoplast Werkstoffgüte: Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Ausführung des Schalters: Serienschalter Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 13 Montagerichtung: horizontal Mit Beleuchtung: Nein **Nennstrom Steckdose:** 10 A

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87061.F.35 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F - 378 472 010 crema



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.35 Für 1 Apparat - FX.54 - crema 283 901 010



Datenblatt: 87061.FX.54.35



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35 283 905 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54

Feller-Nr / E-NR 912.FX.54

283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87061.BSE Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 -655 541 000 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen

crema

Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87061.F.35 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F -

378 472 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35

283 905 010

