


EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87061.FX.54.60

E-NR: 609 051 950

EAN: 7611386809885

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Altezza 59 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	10 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	interruttore seriale
tipo di presa:	norma svizzera tipo 13
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - nero

920-87061.F.60

378 472 950



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero

985.FX.54.60

283 901 950

Scheda dati: 87061.FX.54.60



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...	87061.BSE 655 541 000
---	--------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
--	-----------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-87061.F.60 378 472 950
---	-------------------------------