

Datenblatt: 87061.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Kleinkombination Unbeleuchtet





Feller-NR: 87061.FX.54.61 **E-NR**: 609 051 000 **EAN**: 7611386838489

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A,
250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last
max: 100 W - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für
Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

250 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Halogenfrei: Ja Bemessungsstrom: 10 A Anzahl der Steckdosen: Thermoplast Werkstoffgüte: Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Ausführung des Schalters: Serienschalter Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 13 Montagerichtung: horizontal Mit Beleuchtung: Nein **Nennstrom Steckdose:** 10 A

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87061.F.61 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F - 378 472 000 weiss



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.61 Für 1 Apparat - FX.54 - weiss 283 901 000



Datenblatt: 87061.FX.54.61

12.	1	
	- 1	
	- 1	

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61 283 905 000

Feller-Nr / E-NR

Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 915 000 FX.54



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87061.BSE
Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 655 541 000
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen

- ...

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61 283 905 000



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87061.F.61 2 Druckknöpfen - Ohne Abdeckrahmen - F - 378 472 000 weiss