

EDIZIOdue colore

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:



crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87061.FX.54.K.57

E-NR: 609 251 890

EAN: 7611386568584

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit

Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A,
 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last
 max: 100 W - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Mit
 Shutter - Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder
 entfernen - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 -
 74 x 74 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 10 A

Anzahl der Steckdosen: 1

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Ausführung des Schalters: Serienschalter

Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 13

Montagerichtung: horizontal

Mit Beleuchtung: Nein

Nennstrom Steckdose: 10 A

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit
 2 Druckknöpfen - Mit Shutter - Ohne
 Abdeckrahmen - F - coffee

920-87061.F.K.57
 378 473 890



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
 Für 1 Apparat - FX.54 - coffee

985.FX.54.57
 283 901 890



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 -
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen
- ...

87061.BSE

655 541 000



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit
2 Druckknöpfen - Mit Shutter - Ohne
Abdeckrahmen - F - coffee

920-87061.F.K.57

378 473 890



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890