

EDIZIOdue colore

Kleinkombination Unbeleuchtet

**Farbe:**

crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:

F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87061.FX.54.K.61**E-NR:** 609 251 000**EAN:** 7611386838496

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
 Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A,
 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last
 max: 100 W - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Mit
 Shutter - Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder
 entfernen - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - weiss - IP20 -
 74 x 74 mm

Nennspannung: 250 V**Montageart:** Aufputz**Halogenfrei:** Ja**Bemessungsstrom:** 10 A**Anzahl der Steckdosen:** 1**Werkstoffgüte:** Thermoplast**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube**Ausführung des Schalters:** Serienschalter**Ausführung der Steckdose:** Schweizer Norm Typ 13**Montagerichtung:** horizontal**Mit Beleuchtung:** Nein**Nennstrom Steckdose:** 10 A**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit
 2 Druckknöpfen - Mit Shutter - Ohne
 Abdeckrahmen - F - weiss

920-87061.F.K.61
 378 473 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
 Für 1 Apparat - FX.54 - weiss

985.FX.54.61
 283 901 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 -
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen
- ...

87061.BSE

655 541 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit
2 Druckknöpfen - Mit Shutter - Ohne
Abdeckrahmen - F - weiss

920-87061.F.K.61

378 473 000