


EDIZIO due colore

Petite combinaison Non lumineux



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 87063.AR.FX.54.K.60

E-NR: 609 254 950

EAN: 7611386811697

Petite combinaison - Non lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec Shutter - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: autre

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux - Avec Shutter - Sans cadre de recouvre...

920-87060.F.K.60

378 462 950



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - noir

985.FX.54.60

283 901 950

Fiche technique: 87063.AR.FX.54.K.60



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir

901.FX.54.60

283 905 950

Décomposition:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

912.FX.54

283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec
contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V
AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables ...

87063.AR.BSE

655 746 000



Set de recouvrement - Pour petite combinaison
type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, non lumineux
- Avec Shutter - Sans cadre de recouvre...

920-87060.F.K.60

378 462 950



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir

901.FX.54.60

283 905 950