

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

### Bauart:

☒ Wert nicht verfügbar

☐ QMI.A

☒ QX.54.A

**Feller-NR:** 87063.ARK.QX.54.A.L.60.34

**E-NR:** 216 711 150

**EAN:** 7613175495903

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kleinkombination -  
 Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Drucktaster und  
 Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit  
 Stechklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58  
 mm - Schliesser-Öffner - 1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA -  
 Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A -  
 schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                  | Aufputz                  |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                       |
| <b>Bemessungsstrom:</b>             | 10 A                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen:</b>       | 1                        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Duroplast                |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                     |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff               |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube |
| <b>Ausführung des Schalters:</b>    | sonstige                 |
| <b>Ausführung der Steckdose:</b>    | Schweizer Norm Typ 13    |
| <b>Montagerichtung:</b>             | horizontal               |
| <b>Mit Beleuchtung:</b>             | Ja                       |
| <b>Nennstrom Steckdose:</b>         | 10 A                     |

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -  
 Ohne LED

632.BZ  
 209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -  
 Mit LED Grün 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
 209 975 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30  
Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40  
Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000  
- LED 230 V Blau, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000  
- LED 230 V Grün, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Gelb (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Grün (Set à 10...



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70  
Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10  
Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Weiss (Set à 1...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000  
- LED 230 V Rot, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Rot (Set à 10)...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Blau (Set à 10)...

### Zerlegung:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA  
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110  
- SNAPFIX® Befestigungssystem -  
Bestandteil...



Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Drucktaster 87063.ARK.BAE.34  
und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N 216 626 790  
+ PE - Mit Steckklemmen - Schliesser...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901-160.QX.54.A.60  
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 031 150  
STANDARDdue 58 mm - Ohne  
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit 920-87060.Q.A.FL.60  
1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - 388 399 150  
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für  
Bo...