

## STANDARDdue

### Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 87063.ARL.QMI.L.60.34

**E-NR:** 755 190 150

**EAN:** 7613175279534

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Schliesser-Öffner - 1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Einbautiefe 39 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                  | Unterputz                |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                       |
| <b>Bemessungsstrom:</b>             | 10 A                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen:</b>       | 1                        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Duroplast                |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                     |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff               |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube |
| <b>Ausführung des Schalters:</b>    | Wechselschalter          |
| <b>Ausführung der Steckdose:</b>    | Schweizer Norm Typ 13    |
| <b>Montagerichtung:</b>             | horizontal               |
| <b>Mit Beleuchtung:</b>             | Ja                       |
| <b>Nennstrom Steckdose:</b>         | 10 A                     |

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**













LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40  
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000  
 - LED 230 V Rot, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70  
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000  
 - LED 230 V Blau, 1,0 mA

**Datenblatt: 87063.ARL.QMI.L.60.34**

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA                       | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 10...) | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10...)  | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|    | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10...)   | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10...)  | 689.230V.LED.70<br>209 957 900    |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10...)  | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|   | Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Ohne LED  | 632.BZ<br>209 877 000             |
|   | Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Weiss 1,0 mA  | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|   | Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Gelb 1,0 mA   | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|   | Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - Mit LED Rot 1,0 mA  | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -  
Mit LED Blau 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.70  
209 977 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen -  
Mit LED Grün 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Drucktaster  
und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N  
+ PE - Mit Steckklemmen - Schliesser...

87063.ARL.BSM.34  
655 952 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für  
Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf,  
beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Abdeckplatte...

920-87060.QMI.A.FL.60  
388 405 150