

## Fiche technique: 87063.LS.GMI.A.K.L.61.34

### EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



#### couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 87063.LS.GMI.A.K.L.61.34

**E-NR:** 216 800 000

**EAN:** 7613175513591

EDIZIO.liv - Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Inverseur - 3/1 L - Avec Shutter - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 39 mm - GMI.A - blanc - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** encastré

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 10 A

**nombre de prises:** 1

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**type de commutateur:** interrupteur va et vient

**type de prise:** norme suisse type 13

**sens de montage:** horizontal

**avec éclairage:** Oui

**courant nominal prise:** 10 A

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Sans LED

632.BZ  
209 877 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Avec LED vert 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

## Fiche technique: 87063.LS.GMI.A.K.L.61.34

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED jaune 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0<br>mA     | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED rouge 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0<br>mA     | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED bleu 1,0 mA                                                                              | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |

## Fiche technique: 87063.LS.GMI.A.K.L.61.34



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.10  
Avec LED blanc 1,0 mA 209 970 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.10  
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 950 000  
combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 957 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

### Décomposition:



| Name / Kategorie                                 | Feller-Nr / E-NR |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Petite combinaison - Lumineux - Avec             | 87063.LS.BAM.34  |
| interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, | 216 143 790      |
| 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes               |                  |
| enfichables...                                   |                  |



|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite | 920-87060.GMI.A.FL.K.61 |
| combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir,  | 388 406 000             |
| lumineux - Avec lentille frontale - A...       |                         |