

**STANDARDdue**

Piccola combinazione Non illuminato

**colore:****Esecuzione:****Feller-NR:** 87063.QX.54.61**E-NR:** 755 021 100**EAN:** 7613175271392




Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 58 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>numero di prese:</b>	1
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>tipo di interruttore:</b>	deviatore
<b>tipo di presa:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>direzione di montaggio:</b>	orizzontale
<b>con illuminazione:</b>	No
<b>corrente nominale presa:</b>	10 A

**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87060.Q.A.61  
Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1  
bottone, non illuminata - Senza placca di  
copert...

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - S...	87063.BSE 655 543 000
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 58 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatament...	901-160.QX.54.61 283 011 200