

EDIZIOdue colore

Kleinkombination Unbeleuchtet

**Farbe:**

crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:

F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87066.FX.54.57**E-NR:** 609 167 890**EAN:** 7611386569369

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Kreuz - 6/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung: 250 V**Montageart:** Aufputz**Halogenfrei:** Ja**Bemessungsstrom:** 10 A**Anzahl der Steckdosen:** 1**Werkstoffgüte:** Thermoplast**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube**Ausführung des Schalters:** Wechselschalter**Ausführung der Steckdose:** Schweizer Norm Typ 13**Montagerichtung:** horizontal**Mit Beleuchtung:** Nein**Nennstrom Steckdose:** 10 A**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee

920-87060.F.57
378 461 890



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - coffee

985.FX.54.57
283 901 890



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit

87066.BSE

Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz

655 862 000

...



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit
1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne
Abdeckrahmen - F - coffee

920-87060.F.57

378 461 890



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890