

## EDIZIOdue colore

### Kleinkombination Beleuchtet Mit Seitenlinse


**Farbe:**
☐ weiss

**Bauart:**
☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

**Feller-NR:** 87066.KS.FX.54.61.74

**E-NR:** 609 165 000

**EAN:** 7613175118253

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Seitenlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Blau 1,0 mA - Kontrollbeleuchtung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

**Nennspannung:** 250 V

**Montageart:** Aufputz

**Halogenfrei:** Ja

**Bemessungsstrom:** 10 A

**Anzahl der Steckdosen:** 1

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube

**Ausführung des Schalters:** Wechselschalter

**Ausführung der Steckdose:** Schweizer Norm Typ 13

**Montagerichtung:** horizontal

**Mit Beleuchtung:** Ja

**Nennstrom Steckdose:** 10 A

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Seitenlinse - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-87060.F.SL.61

378 780 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA

688.230V.LED.10

209 950 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000  
- LED 230 V Gelb, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000  
- LED 230 V Rot, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000  
- LED 230 V Blau, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000  
- LED 230 V Grün, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 632.BZ  
Ohne LED 209 877 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10  
Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30  
Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40  
Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70  
Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000



Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.80  
Mit LED Grün 1,0 mA 209 975 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.61  
Für 1 Apparat - FX.54 - weiss 283 901 000



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Weiss (Set à 10...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Gelb (Set à 10...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Rot (Set à 10...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Blau (Set à 10...)



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Grün (Set à 10...)



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss 901.FX.54.61  
283 905 000

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

### Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54  
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 915 000  
FX.54



Kleinkombination - Beleuchtet - Mit 87066.KS.BSE.74  
Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 655 865 000  
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Kreuz  
- ...



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.F.SL.61  
1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Seitenlinse - 378 780 000  
Ohne Abdeckrahmen - F - weiss